

## Datenblatt



# 230 V Rauchmelder

## FlammEx Typ 620 R

Art.Nr: RA43100003040  
Bestell-Nr: RA3040  
VE: 12 Stk., 48 Stk., 480 Stk.

### Besondere Merkmale:

Rauchmelder mit 230V-Netzspannung und Batterie als Notstromversorgung, über den Relaisanschluß (9V, 40mA) und ein Relais können externe Alarmgeräte (Sirene, Blinklicht, Telefonwählgerät etc.) angesteuert werden. Lange Batterielebensdauer!



**Einsatz:** Wohnbereich, Gewerbe, Landwirtschaft, für höhere oder minimal, geheizte Räume ( Fernalarmierung durch Relaisanschluß möglich)

### FlammEx fotooptischer Rauchmelder 620 R /relaisfähig

Inkl. 9 V Alkaline Blockbatterie

- **VdS zertifiziert** / Anerkennungs Nr.200055  
geprüft nach ERG / GS, prEN / ISO 12239, CE
- Entspricht der neuen Anwendungsnorm **DIN 14676** und der Empfehlung VKF
- Vernetzbarkeit mit **30 weiteren Meldern**
- Vernetzbar mit **sämtlichen** anderen, vernetzbaren **FlammEx Produkten**
- Einsatz und Verwendung mit **FlammEx Funk-System** möglich
- **Geschützte Rauchkammer** (Insekten-/Staubgitter, keine Fehlalarme)
- **Separater Relais-Ausgang** zur Ansteuerung des System-Relais (mit potentialfreiem Kontakt)
- **lautstarker** Alarmgeber 85 dBA
- Einsatz im **Temperaturbereich** von **0 – 50°C**
- **Testknopf** zur Überprüfung der Batterie, der Elektronik und der Rauchkammer (echter Rauchkammertest)
- Batterie – **Entnahmesicherung**
- **Batterie – Wechsel Signal** (Entladewarnung mind. 30 Tage)
- **einfache Montage** Montageplatte / Bajonett – Verschuß
- **minimaler Unterhalt** (Reinigung 1 x jährlich)
- **kompakte Abmessungen**  
Höhe nur ca. 4 cm Durchmesser ca. 11 cm
- **Halogenfreier Kunststoff** (keine Umweltbelastung)
- **Inkl. Befestigungsmaterial** und bebildeter **Bedienungsanleitung**
- **5 Jahre Garantie**